

PAUTA DE MANTENCIÓN

GENERADOR GENPACK-D MINERÍA 10 KVA TRIFÁSICO MOTOR LOMBARDINI 25LD330

■ CAMBIO

○ CHEQUEO

▲ MANTENCIÓN



PERIODICIDAD	CONTROLES
DIARIO (USUARIO)	Revisión de nivel y estado de aceite
	Revisión de nivel y estado de combustible
	Verificar y limpiar zonas de refrigeración
	Revisión conexiones eléctricas
	Revisión ductos de admisión y escape
	Revisión estado de batería

CONTROLES	Cód. producto	PERIODICIDAD (HORAS)			
		250	500	1000	2500
Cambio aceite motor (balde 4 l)	3603000001540	■	■	■	■
Cambio filtro aceite	1701002175195	■	■	■	■
Cambio filtro aire	1701000600013	■	■	■	■
Cambio filtro combustible	1701002175205	■	■	■	■
Estado y nivel de combustible		○	○	○	○
Estado y nivel de aceite		○	○	○	○
Revisión zonas de admisión de aire y escape		○	○	○	○
Revisión conexiones eléctricas		○	○	○	○
Revisión alternador		○	○	○	▲
Ajuste y limpieza de inyectores		▲	○	○	▲
Limpieza depósito combustible		○	○	▲	▲
Revisión vibraciones anormales		○	○	○	○
Revisión estado de batería		○	○	○	○
Revisión estado general		○	○	○	▲
Limpieza equipo		○	○	○	○