

PAUTA DE MANTENCIÓN

GENERADOR GENPACK-G 7 KVA MONOFÁSICO MOTOR KOHLER CH440

■ CAMBIO ○ CHEQUEO



PERIODICIDAD	CONTROLES
DIARIO (USUARIO)	Revisión de nivel y estado de aceite
	Revisión de nivel y estado de combustible
	Verificar y limpiar zonas de refrigeración
	Revisión conexiones eléctricas
	Revisión ductos de admisión y escape
	Revisión de parachispas

CONTROLES	Cód. producto	PERIODICIDAD (HORAS)			
		50	100 o 1 vez al año	200 o 1 vez al año	300 o 1 vez al año
Cambio aceite motor (balde 4 l)	3603000001540	■	■	■	■
Cambio filtro aire	1706001708303	■	■	■	■
Cambio pre-filtro aire	1706001708315	■	■	■	■
Cambio filtro combustible	1706001705020	■	■	■	■
Cambio bujía	1706001213202	○	○	○	■
Estado y nivel de combustible		○	○	○	○
Estado y nivel de aceite		○	○	○	○
Revisión zonas de admisión de aire y escape		○	○	○	○
Revisión componentes del filtro de aire		○	○	○	○
Revisión conexiones eléctricas		○	○	○	○
Revisión vibraciones anormales		○	○	○	○
Revisión estado general		○	○	○	○
Limpieza equipo		○	○	○	○

Importante:

Cambiar el aceite después de las 5 primeras horas.