

PAUTA DE MANTENCIÓN

GRUPO ELECTRÓGENO GENERAC MODELO DME145 (MOTOR DEUTZ)



CAMBIO



CHEQUEO



MANTENCIÓN



PERIODICIDAD	CONTROLES
DIARIO (USUARIO)	Revisión de nivel y estado de aceite
	Revisión de nivel y estado de combustible
	Revisión de nivel y estado de refrigerante
	Revisión de estado de mangueras (prevenir filtraciones)
	Revisión conexiones eléctricas
	Revisión correas de accesorios
	Revisión ductos de admisión y escape

CONTROLES	Cód. producto	PERIODICIDAD (HORAS)			
		250	500	1000	1500
Cambio aceite motor (balde 19 l)	1610130015040	■	■	■	■
Cambio filtro aceite	5790000000236	■	■	■	■
Cambio filtro petróleo	5790000000988	■	■	■	■
Cambio filtro decantador	5790000007866	○	■	■	■
Cambio filtro de aire	5790000005440	■	■	■	■
Correas de accesorios	-	○	○	○	■
Correas de accesorios	-	○	○	○	■
Refrigerante (10,5 litros)	SIN CÓDIGO	○	○	○	■
Estado y nivel de combustible		○	○	○	○
Estado y nivel de refrigerante		○	○	○	○
Revisión estado de mangueras		○	○	○	○
Revisión conexiones eléctricas		○	○	○	○
Revisión del calefactor		○	○	○	○
Revisión mantenedor baterías		○	○	○	○
Revisión baterías		○	○	○	○
Revisión ductos de admisión y escape		○	○	○	○
Revisión alternador		○	○	○	◆
Revisión del motor de arranque		○	○	○	◆
Revisión vibraciones anormales		○	○	○	○
Revisión estado general		○	○	○	○
Limpieza equipo		○	○	○	○