

PAUTA DE MANTENCIÓN

GENERADOR GENPACK-D 6 KVA MONOFÁSICO MOTOR LOMBARDINI 15LD440 P.E

■ CAMBIO

○ CHEQUEO

▲ MANTENCIÓN



PERIODICIDAD	CONTROLES
DIARIO (USUARIO)	Revisión de nivel y estado de aceite
	Revisión de nivel y estado de combustible
	Verificar y limpiar zonas de refrigeración
	Revisión conexiones eléctricas
	Revisión ductos de admisión y escape

CONTROLES	Cód. producto	PERIODICIDAD (HORAS)			
		10	50 o 1 vez al año	250 o 1 vez al año	500 o 1 vez al año
Cambio aceite motor (balde 4 l)	3603000001540	■	■	■	■
Cambio filtro aceite	1701002175155	■	■	■	■
Cambio filtro aire	1701002175306	○	○	■	■
Cambio filtro combustible	1701003730096	○	○	○	■
Estado y nivel de combustible		○	○	○	○
Estado y nivel de aceite		○	○	○	○
Revisión zonas de admisión de aire y escape		○	○	○	○
Revisión componentes del filtro de aire		○	○	○	○
Revisión conexiones eléctricas		○	○	○	○
Ajuste y limpieza de inyectores		○	○	○	▲
Revisión vibraciones anormales		○	○	○	○
Revisión estado general		○	○	○	○
Limpieza equipo		○	○	○	○